

EyeM4



Basit ve Esnek

- İolarcloud'a tek tıkla erişim
- Tek bir modül, uzaktan bakım ve kontrol için 10 adede kadar invertörü yönetebilmektedir.
- Tak ve çalıştır, kolay kurulum



Pratik İşletim ve Bakım

- PC veya akıllı telefon tarayıcısı ile izleme ve konfigürasyon için dahili web sunucusu; APP gerekli değildir.
- Uzaktan web erişimi ile tesis bakım desteği, optimize edilmiş OPEX
- Lokalden ve uzaktan parametre ayarı ve donanım yazılım güncellemeleri desteği



Haberleşme

Maks. cihaz sayısı	10
LED ekran	LED x 3

Kablosuz Haberleşme

4G haberleşme	LTE(FDD): B1, B3, B5, B8 LTE(TDD): B38, B39, B40, B41 TD-SCDMA: B34, B39 CDMA: BC0 GSM:900MHz / 1800MHz WCDMA:B1, B8
WiFi haberleşme	802.11 b / g / n / ac HT20 / 40 / 80 MHz 2.4 GHz / 5 GHz

Sipariş Bilgileri

EyeM4A	4G ve Wifi kablosuz haberleşme desteği Çin, Hindistan ve Malezya için
EyeM4B	4G kablosuz haberleşme desteği Çin için
EyeM4C	Wifi kablosuz haberleşme desteği Global için

Güç Kaynağı

DC giriş	5 VDC, 0.8 A
Güç tüketimi	<4 W

Çevre Koşulları

Çalışma sıcaklığı	-30 °C ~ 60 °C
Bağıl hava nemi	≤95 % (yoğuşmasız)
Yükseklik	≤4000 m
Koruma sınıfı	IP66

Mekanik Parametreler

Ölçüler (G * Y * D)	48 mm * 130 mm * 36 mm
Montaj Tipi	Tak ve çalıştır

